

הוראות הפעלה לטלפון 8 לחיצים
IPECS מרכזיית

מענה לשיחה - 3 דרכים לביצוע

- הרם שפופרת
- לחץ על דיבורית
- לחץ על הקו המהבהב (הדיבורית נפתחת באופן אוטומטי).

חיוג למנוי פנימי / חיצוני - 3 דרכים לביצוע

- הרם שפופרת/לחץ דיבורית, הקש מס' רצוי (אם מס' חיצוני הקש הקוד יציאה).
- באפשרותך לחייג את המספר באופן אוטומטי (דיבורית נפתחת באופן אוטומטי)
- לחץ על לחיץ מתוכנת.

ניתוק שיחה

- שיחת שפופרת – הנח שפופרת במקומה.
- שיחת רמקול - לחץ על דיבורית לניתוק.

שיחה בהמתנה - "החזק" (מותנה בהגדרת שני קווים לפחות)

- במהלך שיחה, לחץ על **החזק** - הקו יבהב. (השיחה בהמתנה שומעת מוזיקה)
- לקבלת השיחה חזרה - לחץ על הקו המהבהב.

עקוב אחרי

מספר אפשרויות לביצוע עקוב אחרי לשלוחה פנימית

לחץ על דיבורית/הרם שפופרת – הקש **554** בחר את הפעולה הנדרשת מתוך הטבלה

קוד	סוג עקוב
1 + מספר שלוחה	מייד (לא צלצול בשלוחה)
2 + מספר שלוחה	בתפוס בלבד
3 + מספר שלוחה	באין מענה
4 + מספר שלוחה	בתפוס/באין מענה

שלוחה פנימית בלבד

}

לביטול עקוב אחרי: לחץ על דיבורית/הרם שפופרת הקש **554** לאחר מכן # , נתק.

לקט שיחה (חטיפת שיחה משלוחה אחרת)

- באותה קבוצה : מותנה בהגדרה הרם שפופרת / דיבורית והקש קוד **
- מקבוצה אחרת - הרם שפופרת / דיבורית - הקש קוד כוכבית 7 + מספר שלוחה מצלצלת
- או לחץ על לחיץ שלוחה מתוכנת מהבהב באדום.

Redial – חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

- לחץ על לחיץ חיוג חוזר (נדרש הגדרת לחיץ=ראה עמוד 3)
- לדפדוף - דפדף בעזרת לחיצי העוצמה לצפייה עד 15 מספרים שחוייגו .
- לחיוג המספר הנבחר-לחץ על לחיץ החזק
- או: הקש קוד 552 לחיוג מידי של המספר האחרון

נודניק (סורק) על מספר תפוס חיצוני בלבד

- נדרש הגדרת לחיץ=(ראה עמוד 3)
- בעת חיוג למספר תפוס חיצוני בלבד:
- לחץ על לחיץ חיוג חוזר/נודניק
- כאשר המנוי יתפנה,המרכזייה תקשר אותך באופן אוטומטי.
- למענה, הרם שפופרת
- לביטול: לחץ שוב על לחיץ חיוג חוזר/נודניק

העברת שיחה

שתי דרכים להעברת שיחה:

- לחץ על לחיץ העברה/תכנות, חייג את מס' השלוחה הרצויה – נתק
- לחץ על לחיץ מתוכנת לשלוחה – נתק.
- ביטול העברה: לחץ על לחיץ העברה/תכנות

* באפשרותך להתייעץ לפני הניתוק *

שיחת ועידה (מותנה בהגדרת לחיץ "ועידה" .ראה עמוד 3)

- חייג למנוי הראשון (פנימי/חיצוני).
- לאחר מענה, לחץ על לחיץ **ועידה** .(לחיץ ועידה נדלק והנמען בהמתנה)
- חייג את המספר (פנימי/חיצוני) שברצונך לצרף.
- לאחר מענה לחץ על לחיץ **ועידה** פעמיים

תכנות לחיצים - 8 לחיצי תכנות (לא ניתן לתכנת על לחיצי קו חוץ)

קוד פעולה	בחירת לחיץ לתכנות לחיצים גמישים
<ul style="list-style-type: none"> ● לחץ על לחיץ העברה/תכנות ● בחר לחיץ גמיש ● חייג מס' שלוחה ● לאישור לחץ על לחיץ החזק 	הגדרת שלוחה פנימית לחיוג מהיר
<ul style="list-style-type: none"> ● לחץ על לחיץ העברה/תכנות ● לחץ על לחיץ פנוי ● לחץ על לחיץ העברה/תכנות ● הקש קוד 91 ● לאישור לחץ על לחיץ החזק 	הגדרת לחיץ ועידה
<ul style="list-style-type: none"> ● לחץ על לחיץ העברה/תכנות ● לחץ על לחיץ פנוי ● לחץ על לחיץ העברה/תכנות ● הקש קוד 97 ● לאישור ● לחץ על החזק 	הגדרת לחיץ חיוג חוזר/גודניק

תכנות חיוגים מקוצרים בספרייה

● לחץ העברה/תכנות

● לחץ ח. מקוצר

● הקש את קוד המיקום בספרייה שבו הנך מעוניין לשמור את המספר (ראה סעיף למטה):

מיקום קוד בספרייה – חלוקה לפי סוגי מרכזיות

● חייג את מספר הטלפון הרצוי (כולל קוד 9 החוצה) ולחץ על לחיץ החזק

● ניתן להקליד שם (ראה עמוד אחרון)

● לחץ שוב על לחיץ החזק לאישור.

● חיוג מתוך הספרייה לפי קוד:

● לחץ ח. מקוצר

● הקש את המיקום בספרייה

מיקום קוד בספרייה-חלוקה לפי סוגי מרכזיות:

אייפקס 100: קוד אישי 01-19 קוד ציבורי 200-799

אייפקס 300: קוד אישי 000-099 קוד ציבורי 2000-4999

אייפקס 600: קוד אישי 000-099 קוד ציבורי 2000-7999

● חיפוש לפי שם בספריות (מערכתי ואישי)

● לחץ על ח. מקוצר - יפתח תפריט ספר טלפון:

1) חיוג לפי שם ושלוחה (מותנה בהכנסת שמות שלוחות מראש)

2) חיוג לפי ספרייה אישית (ח. מקוצר אישי)

3) חיוג לפי ספרייה מערכתית.(ח. מקוצר מערכתי)

● בחר את החיוג המבוקש ולחץ על החזק.

תכנות צלצולים (חוץ ופנים)

● לחץ העברה/תכנות

● לצלצול חיצוני חייג קוד 12 לצלצול פנימי חייג קוד 11

● בחר צלצול מבוקש: (מספר סוגי הצלצולים מותנה בהגדרה) ולחץ החזק.

הקלדת אותיות באנגלית				
$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{MNO} \\ 6 \end{matrix}$	N	$\begin{matrix} 1 \\ \text{ABC} \\ 2 \end{matrix}$	A	
$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{MNO} \\ 6 \end{matrix}$	O	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix}$	B	
$\begin{matrix} 1 \\ \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix}$	P	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix}$	C	
$\begin{matrix} \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix} + \text{כוכבית}$	Q	$\begin{matrix} 1 \\ \text{DEF} \\ 3 \end{matrix}$	D	
$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix}$	R	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix}$	E	
$\begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix}$	S	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix}$	F	
$\begin{matrix} 1 \\ \text{TUV} \\ 8 \end{matrix}$	T	$\begin{matrix} 1 \\ \text{GHI} \\ 4 \end{matrix}$	G	
$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{TUV} \\ 8 \end{matrix}$	U	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{GHI} \\ 4 \end{matrix}$	H	
$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{TUV} \\ 8 \end{matrix}$	V	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{GHI} \\ 4 \end{matrix}$	I	
$\begin{matrix} 1 \\ \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix}$	W	$\begin{matrix} 1 \\ \text{JKL} \\ 5 \end{matrix}$	J	
$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix}$	X	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{JKL} \\ 5 \end{matrix}$	K	
$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix}$	Y	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{JKL} \\ 5 \end{matrix}$	L	
$\begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix} + \text{סולמית}$	Z	$\begin{matrix} 1 \\ \text{MNO} \\ 6 \end{matrix}$	M	

עבודה נעימה מצוות ההדרכה – אגף פתרונות לעסקים

בזק בינלאומי.

למחיקה-לחץ על לחיץ ח.מקוצר
 לרווח- הקש כוכבית ואת הספרה 1