

## הוראות הפעלה לטלפון 8 לחיצים

### מרכזיית LG-IPLDK

#### מענה לשיחה - 3 דרכים לביצוע

- הרם שפופרת
- לחץ על דיבורית
- לחץ על הקו המהבהב (הדיבורית נפתחת באופן אוטומטי).

#### חיוג למנוי פנימי / חיצוני - 3 דרכים לביצוע

- הרם שפופרת/לחץ דיבורית, הקש מס' רצוי (אם מס' חיצוני הקש הקוד יציאה).
- באפשרותך לחייג את המספר באופן אוטומטי (דיבורית נפתחת באופן אוטומטי)
- לחץ על לחיץ מתוכנת.

#### ניתוק שיחה

- שיחת שפופרת – הנח שפופרת במקומה.
- שיחת רמקול - לחץ על דיבורית לניתוק.

#### שיחה בהמתנה - "החזק" (מותנה בהגדרת שני קווים לפחות)

- במהלך שיחה, לחץ על **החזק** - הקו יבהב. (השיחה בהמתנה שומעת מוזיקה)
- לקבלת השיחה חזרה - לחץ על הקו המהבהב.

#### עקוב אחרי

#### מספר אפשרויות לביצוע עקוב אחרי לשלוחה פנימית

לחץ על דיבורית/הרם שפופרת – הקש **554** בחר את הפעולה הנדרשת מתוך הטבלה

קוד	סוג עקוב
1 + מספר שלוחה	מייד (ללא צלול בשלוחה)
2 + מספר שלוחה	בתפוס בלבד
3 + מספר שלוחה	באין מענה
4 + מספר שלוחה	בתפוס/באין מענה

שלוחה פנימית בלבד

**לביטול עקוב אחרי:** לחץ על דיבורית/הרם שפופרת הקש **554** לאחר מכן # , נתק.

### לקט שיחה (חטיפת שיחה משלוחה אחרת)

- באותה קבוצה : מותנה בהגדרה הרם שפופרת / דיבורית והקש קוד \*\*
- מקבוצה אחרת - הרם שפופרת / דיבורית - הקש קוד כוכבית 7 + מספר שלוחה מצלצלת
- או לחץ על לחיץ שלוחה מתוכנת מהבהב באדום.

### Redial – חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

- לחץ על לחיץ חיוג חוזר ( נדרש הגדרת לחיץ=ראה עמוד 3)
- לדפדוף - דפדוף בעזרת לחיצי העוצמה לצפייה עד 15 מספרים שחוייגו .
- לחיוג המספר הנבחר-לחץ על לחיץ החזק
- או: הקש קוד 552 לחיוג מידי של המספר האחרון

### נודניק (סורק) על מספר תפוס חיצוני בלבד

- נדרש הגדרת לחיץ (ראה עמוד 3)
- בעת חיוג למספר תפוס חיצוני בלבד:
- לחץ על לחיץ חיוג חוזר/נודניק
- כאשר המנוי יתפנה, המרכזייה תקשר אותך באופן אוטומטי.
- למענה, הרם שפופרת
- לביטול: לחץ שוב על לחיץ חיוג חוזר/נודניק

### העברת שיחה

#### שתי דרכים להעברת שיחה:

- לחץ על לחיץ העברה/תכנות, חייג את מס' השלוחה הרצויה – נתק
- לחץ על לחיץ מתוכנת לשלוחה – נתק.
- ביטול העברה: לחץ על לחיץ העברה/תכנות

\* באפשרותך להתייעץ לפני הניתוק \*

**שיחת ועידה ( מותנה בהגדרת לחיץ "ועידה" .ראה עמוד 3 )**

- חייג למנוי הראשון (פנימי/חיצוני).
- לאחר מענה, לחץ על לחיץ **ועידה** .(לחיץ ועידה נדלק והנמען בהמתנה)
- חייג את המספר (פנימי/חיצוני) שברצונך לצרף.
- לאחר מענה לחץ על לחיץ **ועידה** פעמיים

**תכנות לחיצים - 8 לחיצי תכנות (לא ניתן לתכנת על לחיצי קו חוץ)**

קוד פעולה	בחירת לחיץ לתכנות לחיצים גמישים
<ul style="list-style-type: none"> <li>● לחץ על לחיץ <b>העברה/תכנות</b></li> <li>● בחר לחיץ גמיש</li> <li>● חייג מס' שלוחה</li> <li>● לאישור לחץ על לחיץ <b>החזק</b></li> </ul>	הגדרת שלוחה פנימית לחיוג מהיר
<ul style="list-style-type: none"> <li>● לחץ על לחיץ <b>העברה/תכנות</b></li> <li>● לחץ על לחיץ פנוי</li> <li>● לחץ על לחיץ <b>העברה/תכנות</b></li> <li>● הקש קוד <b>91</b></li> <li>● לאישור לחץ על לחיץ <b>החזק</b></li> </ul>	הגדרת לחיץ <b>ועידה</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● לחץ על לחיץ <b>העברה/תכנות</b></li> <li>● לחץ על לחיץ פנוי</li> <li>● לחץ על לחיץ <b>העברה/תכנות</b></li> <li>● הקש קוד <b>97</b></li> <li>● לאישור לחץ על <b>החזק</b></li> </ul>	הגדרת לחיץ <b>חיוג חוזר/נודניק</b>

## תכנות חיוגים מקוצרים בספרייה

● לחץ העברה/תכנות

● לחץ ח. מקוצר

● הקש את קוד המיקום בספרייה שבו הנך מעוניין לשמור את המספר (000-099)

● חייג את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על לחיץ **החזק**

● ניתן להקליד שם (ראה עמוד אחרון)

● לחץ שוב על לחיץ **החזק** לאישור.

● חיוג מתוך הספרייה לפי **קוד**:

● לחץ ח. מקוצר

● הקש את המיקום בספרייה

● חיפוש לפי שם בספריות (מערכתי ואישי)

● לחץ פעמיים על ח. מקוצר

● יפתח תפריט ספר טלפון:

1) חיוג לפי שם ושלוחה ( מותנה בהכנסת שמות שלוחות מראש)

2) חיוג לפי ספרייה אישית (ח. מקוצר אישי)

3) חיוג לפי ספרייה מערכתית.(ח. מקוצר מערכתי)

● בחר את החיוג המבוקש ולחץ על **החזק**.

## תכנות צלצולים (חוץ ופנים)

● לחץ העברה/תכנות

● לצלצול חיצוני חייג קוד **19** לצלצול פנימי חייג קוד **18**

● בחר צלצול מבוקש: (01-15) ולחץ **החזק**.

הקלדת אותיות באנגלית

$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{MNO} \\ 6 \end{matrix}$	N	$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix}$	A
$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{MNO} \\ 6 \end{matrix}$	O	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix}$	B
$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix}$	P	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix}$	C
$2 + \begin{matrix} \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix}$	Q	$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix}$	D
$3 + \begin{matrix} \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix}$	R	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix}$	E
$\begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{PQRS} \\ 7 \end{matrix}$	S	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix}$	F
$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{TUV} \\ 8 \end{matrix}$	T	$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{GHI} \\ 4 \end{matrix}$	G
$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{TUV} \\ 8 \end{matrix}$	U	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{GHI} \\ 4 \end{matrix}$	H
$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{TUV} \\ 8 \end{matrix}$	V	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{GHI} \\ 4 \end{matrix}$	I
$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix}$	W	$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{JKL} \\ 5 \end{matrix}$	J
$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix}$	X	$\begin{matrix} \text{ABC} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{JKL} \\ 5 \end{matrix}$	K
$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix}$	Y	$\begin{matrix} \text{DEF} \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{JKL} \\ 5 \end{matrix}$	L
$4 + \begin{matrix} \text{WXYZ} \\ 9 \end{matrix}$	Z	$\begin{matrix} 1 \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{MNO} \\ 6 \end{matrix}$	M

למחיקה-לחץ על לחיץ ח.מקוצר  
 לרווח- הקש כוכבית ואת הספרה 1

עבודה נעימה מצוות ההדרכה –אגף פתרונות לעסקים  
 בזק בינלאומי.